

Tavan Hoparlörü
CS55

AUDAC

PROFESYONEL SES EKİPMANI

Dahili Tavan veya Duvar Hoparlörü CS55

Kullanım &
Kurulum Kilavuzu

Uyarı

- Yalnızca doğru amplifikatör çıkış volajını ve empedansını kullanın, bu sınırların aşılması yanına veya başka arızalara neden olabilir.
- Patlamalardan kaçının: hoparlörü benzin, tiner veya diğer yanıcı maddelerin yakınında kullanmayın.
- Hoparlörü yalnızca yapısal olarak hoparlörün ağırlığını taşıyabilecek konumlara kurun. Bunu yapmamak, hoparlörün düşmesine neden olabilir.
- Hoparlörü monte etmek için belirtilenden başka bir yöntem kullanmayın. Hoparlöre aşırı kuvvet uygulanırsa düşebilir.
- Hoparlör yerden yükseğe monte edildiğinde, bir güvenlik teli takın. Bunu yapmamak, hoparlörün herhangi bir nedenle düşmesine neden olabilir.
- Hoparlörü sürekli titreşime maruz kalan yerlere monte etmekten kaçının. Montaj noktaları aşırı titreşimden zarar görebilir ve bu da hoparlörün düşmesine neden olabilir.

Dikkat

- Elektrik çarpmasından kaçının: Hoparlörü bağlarken amplifikatörün gücünü kapatın.
- Hoparlörü solventlere, asitlere, dumana ve ısıticılara maruz kalan yerlere kurmaktan kaçının, çünkü bu faktörlere aşırı maruz kalmak hoparlör arızasına, yanına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Hoparlörü bozuk sesle uzun süre çalıştmayın. Bu, hoparlörde (onarılamaz) hasara neden olabilir.
- Hoparlörün arızalanmasına neden olabileceğiinden, hoparlörün üzerine çıkmayın, üzerine oturmayın veya hoparlörden aşağı sarkmayın.

Kurulum

- 165 mm çapında bir delik açın. Kutunun içindeki kartonu kullandığınızda bu çok kolaydır.
- Hoparlörden izgarayı alın ve hoparlörü deliğe yerleştirin.
- Hoparlörün vidalarını, hoparlör tavana veya duvara kenetlenecek şekilde sıkın.
- Kutunun içinde yapıştırıcılar bulabilirsiniz. Bu yapıştırıcıları izgaranın kenarlarına koyun. Ardından izgarayı hoparlörün üzerine koyun. Izgara kenarlarındaki yapıştırıcılar, izgaranın aşağı düşmesini engelleyecektir.

Bağlantılar

Empedans

- Hoparlör kablosunu hoparlörün arkasındaki sokete takın. Empedansı eşlestirdiğinizden emin olun. Daima kablonun bir ucunu prize ve diğer ucunu istenen güç bağlantısının soketine takın.

Kablo

- Aynı yerde birden fazla hoparlör kullanırken hoparlör kablonuz için aşağıdaki polariteleri kullandığınızdan emin olun:

Kırmızı : Negatif veya ortak

Siyah : Pozitif

- Tüm bağlı hoparlörlerin toplam nominal girişi, amplifikatör çıkışını aşamaz.

Teknik Özellikler

| | |
|-----------------------------|---|
| Nominal güç | 10 Watt |
| SPL (1W/1m) | 93 dB |
| SPL (20W/1m) | 100.8 dB |
| Empedans | 8 Ohm |
| Hat transformatör empedansı | 1600 Ohm/6W 3300 Ohm/3W 6600 Ohm/1,5W |
| Frekans yanıtı -3dB | Fo - 14kHz |
| Frekans yanıtı -10 dB | Fo - 16kHz |
| Boyutlar (Çap x Derinlik) | 205x70 mm |
| Delik kesim çapı | 165 mm |
| Ağırlık | 0,70 Kg |
| Montaj | Kelepçeli 4 Vida |
| Renk | Beyaz RAL9010 |

Teknik özellikleri haber vermekszin değiştirme hakkımız saklıdır. Bu, ürünlerimizi sürekli iyileştirme politikamızın bir parçasıdır.



GARANTİ BELGESİ



Garanti Kartı Bilgisi

İthalatçı Firmanın

| | |
|-------------------|---|
| Ünvanı | Ertekin Elektronik Tic. ve San. A.Ş. |
| Adresi | Kağıthane Ofispark, Merkez Mah. Bağlar Cad. No:14D/12 Kağıthane / İstanbul |
| Telefonu | 0212 312 24 24 |
| Faks | 0212 249 35 12 |
| e-posta | servis@ertekin.com.tr |
| Yetkilinin İmzası |  |
| Firmanın Kaşesi | |

Satıcı Firmanın

| | |
|------------------------|--|
| Ünvanı | |
| Adresi | |
| Telefonu | |
| Faks | |
| e-posta | |
| Fatura Tarih ve Sayısı | |
| Teslim Tarihi ve Yeri | |
| Yetkilinin İmzası | |
| Firmanın Kaşesi | |

Ürün Bilgileri

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Cinsi | Tavan Hoparlörü |
| Markası | AUDAC |
| Modeli | CS55 |
| Bandrol ve Seri No | |
| Garanti Süresi | 2 (İki) Yıl |
| Azami Tamir Süresi | 20 (Yirmi) İş Günü |



Garanti Şartları

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 11. maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Seğim bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini istemehaklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksiz malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığından, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketicisi malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününe geçmez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir mal tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicici Hakem Heyetine veya Tüketicici Mahkemesi'ne başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesi'nin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

Manufacturer Company / Üretici Firma

AUDAC

PSV N.V.

Kolmenstraat 149 3512 Stevoort - Hasselt / BELGIUM

Tel: +32 (0) 11/275566

info@ pvs.global | www.pvs.global

Importer Company / İthalatçı Firma



Ertekin Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kağıthane Ofispark, Merkez Mah. Bağlar Cad. No:14D/12 Kağıthane / İstanbul

Tel: +90 (212) 312 2424 | Faks: +90 (212) 249 35 12

www.ertekin.com.tr



Teknik Servis İletişim Bilgileri

Lütfen ürününüzü servise göndermeden önce iletişime geçiniz.

DTL Elektronik / Merkez Teknik

0212 2938688 - 0212 2938689

cemal.basar@dtlservis.com | www.dtlservis.com

www.ertekin.com.tr

CE



@ertekinturkey