

**Tavan Hoparlörü  
CS85**

**AUDAC**

PROFESYONEL SES EKİPMANI

---

Dahili Tavan veya Duvar Hoparlörü CS85

# Kullanım & Kurulum Kılavuzu

## Uyarı

- Yalnızca doğru amplifikatör çıkış voltajını ve empedansını kullanın, bu sınırların aşılması yangına veya başka arızalara neden olabilir.
- Patlamalardan kaçının: hoparlörü benzin, tiner veya diğer yanıcı maddelerin yakınında kullanmayın.
- Hoparlörü yalnızca yapısal olarak hoparlörün ağırlığını taşıyabilecek konumlara kurun. Bunu yapmamak, hoparlörün düşmesine neden olabilir.
- Hoparlörü monte etmek için belirtilenden başka bir yöntem kullanmayın. Hoparlöre aşırı kuvvet uygulanırsa düşebilir.
- Hoparlör yerden yükseğe monte edildiğinde, bir güvenlik teli takın. Bunu yapmamak, hoparlörün herhangi bir nedenle düşmesine neden olabilir.
- Hoparlörü sürekli titreşime maruz kalan yerlere monte etmekten kaçının. Montaj noktaları aşırı titreşimden zarar görebilir ve bu da hoparlörün düşmesine neden olabilir.

## Dikkat

- Elektrik çarpmasından kaçının: Hoparlörü bağlarken amplifikatörün gücünü kapatın.
- Hoparlörü solventlere, asitlere, dumana ve ısıtıcılara maruz kalan yerlere kurmaktan kaçının, çünkü bu faktörlere aşırı maruz kalmak hoparlör arızasına, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Hoparlörü bozuk sesle uzun süre çalıştırmayın. Bu, hoparlörde (onarılmaz) hasara neden olabilir.
- Hoparlörün arızalanmasına neden olabileceğinden, hoparlörün üzerine çıkmayın, üzerine oturmayın veya hoparlörden aşağı sarkmayın.

## Kurulum

- 240 mm apında bir delik açın. Kutunun içindeki kartonu kullandığımızda bu çok kolaydır.
- Hoparlörden ızgarayı alın ve hoparlörü deliğe yerleştirin.
- Hoparlörün vidalarını, hoparlör tavana veya duvara kenetlenecek şekilde sıkın.
- Kutunun içinde yapıştırıcılar bulabilirsiniz. Bu yapıştırıcıları ızgaranın kenarlarına koyun. Ardından ızgarayı hoparlörün üzerine koyun. Izgara kenarlarındaki yapıştırıcılar, ızgaranın aşağı düşmesini engelleyecektir.

## Bağlantılar

### Empedans

- Hoparlör kablosunu hoparlörün arkasındaki sokete takın. Empedansı eşleştirdiğinizden emin olun. Daima kablonun bir ucunu prize ve diğer ucunu istenen güç bağlantısının soketine takın.

## Kablo

- Aynı yerde birden fazla hoparlör kullanırken hoparlör kablonuz için aşağıdaki polariteleri kullandığınızdan emin olun:

Kırmızı : Negatif veya ortak

Siyah : Pozitif

- Tüm bağlı hoparlörlerin toplam nominal girişi, amplifikatör çıkışını aşamaz.

## Teknik Özellikler

Nominal güç	40 Watt
SPL (1W/1m)	94 dB
SPL (20W/1m)	101.8 dB
Empedans	8 Ohm
Hat transformatör empedansı	1600 Ohm/6W 3300 Ohm/3W 6600 Ohm/1,5W
Frekans yanıtı	40-20000 Hz
Boyutlar (Çap x Derinlik)	275x90 mm
Delik kesim çapı	240 mm
Ağırlık	1.4 Kg
Montaj	Kelepçeli 4 Vida
Renk	Beyaz RAL9010

*Teknik özellikleri haber vermeksizin deęiřtirme hakkımız saklıdır. Bu, ürünlerimizi sürekli iyileřtirme politikamızın bir parçasıdır.*



# GARANTİ BELGESİ



# Garanti Kartı Bilgisi

İthalatçı Firmanın	
Ünvanı	Ertekin Elektronik Tic. ve San. A.Ş.
Adresi	Kağıthane Ofispark, Merkez Mah. Bağlar Cad. No:14D/12 Kağıthane / İstanbul
Telefonu	0212 312 24 24
Faks	0212 249 35 12
e-posta	servis@ertekin.com.tr
Yetkilinin İmzası	
Firmanın Kaşesi	

Satıcı Firmanın	
Ünvanı	
Adresi	
Telefonu	
Faks	
e-posta	
Fatura Tarih ve Sayısı	
Teslim Tarihi ve Yeri	
Yetkilinin İmzası	
Firmanın Kaşesi	

Ürün Bilgileri	
Cinsi	Tavan Hoparlörü
Markası	AUDAC
Modeli	CS85
Bandrol ve Seri No	
Garanti Süresi	2 (iki) Yıl
Azami Tamir Süresi	20 (Yirmi) İş Günü



# Garanti Şartları

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 11. maddesinde yer alan;
  - a- Sözleşmeden dönme,
  - b- Seçim bedelinden indirim isteme,
  - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
  - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini istemehaklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
  - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesi'ne başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesi'nin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

**Manufacturer Company / Üretici Firma**

**AUDAC**

**PSV N.V.**

Kolmenstraat149 3512 Stevoort - Hasselt / BELGIUM

Tel: +32 (0) 11/275566

info@ pvs.global | www.pvs.global

**Importer Company / İthalatçı Firma**

**Ertekin**

elektronik tic. ve san. a.ş.

**Ertekin Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**

Kağıthane Ofispark, Merkez Mah. Bağlar Cad. No:14D/12 Kağıthane / İstanbul

Tel: +90 (212) 312 2424 | Faks: +90 (212) 249 35 12

www.ertekin.com.tr



**Teknik Servis İletişim Bilgileri**

Lütfen ürününüzü servise göndermeden önce iletişime geçiniz.

**DTL Elektronik / Merkez Teknik**

0212 2938688 - 0212 2938689

cemal.basar@dtlservis.com | www.dtlservis.com

www.ertekin.com.tr



@ertekinturkey

