



MTC-23UB-1

MTC-25UB-1

MTC-28UB-1

Control 23-1, 25-1, 28-1 için U-Aparatlar

KURULUM KILAVUZU

MTC-xxUB-1 aparatları, JBL Control Contractor Surface Mount hoparlörünü duvarlara, deck'lere ve tavanlara monte eder ve dönme kabiliyeti sağlar. Başlamadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun.

Hoparlörlerin montajı deneyimli profesyoneller tarafından yapılmalıdır.

Monte ettiğiniz yapının bütünlüğü hakkında herhangi bir şüpheniz varsa veya kullanılacak doğru donanım veya yöntemden emin değilseniz, bir yapı mühendisine danışın.

<u>Miktar</u>	<u>Açıklama</u>
1 adet	Aparat
2 adet	Yapışkanlı Sürtünme Rondelası, kauçuk
2 adet	Basınç Trim Bağlantı Parçası, plastik
2 adet	M6 Cıvata, 6 mm çapında x 18 mm uzunluk, 18-8 Paslanmaz Çelik, altıgen başlı (5 mm)
2 adet	M6 Düz Rondela, 18-8 Paslanmaz Çelik

» ADIM 1 – Yapışkanlı Sürtünme Rondelalarını Soyun ve Hoparlöre Yapıştırın

Hoparlörün her iki ucunda bulunan iki M6 Ekleme Noktasını belirleyin. M6 ek parçalarından silikon kapakları çıkarın ve atın. Kauçuk Yapışkanlı Sürtünme Rondelalarından birinin arkasını çıkarın ve yapıştırıcıyı açığa çıkarın. Yapışkanlı Sürtünme Rondelalarını hoparlöre (yapışkan tarafı hoparlöre bakacak şekilde) her M6 Ekleme Noktasında yapıştırın, sürtünme rondelasının ortasındaki açıklık M6 Ekleme Noktasıyla hizalanacak şekilde, cıvatanın M6 Ekleme Noktasına erişmesine izin verin.

» ADIM 2 – Aparatı Bina Yapısına Güvenli Şekilde Takın

Hoparlörün konumlandırılacağı montaj alanını seçin. Montaj için bir saplama gibi yeterli yapısal malzeme olduğundan emin olun. Hoparlörün ağırlığını destekleyecek şekilde derecelendirilmemişlerse akustik fayanslara, alçıpanlara vb. güvenmeyin. Aparatı bina yapısına güvenli bir şekilde takmak için bina kodu gerekliliklerini izleyin.

Aparatın yan kolundaki Aşağı Açılan Yuvanın aparatın üstünde olduğundan ve altında olmadığından emin olun. Tüm donanımı kalıcı olarak sıkın.

» ADIM 3 – Cıvataları Hoparlöre Gevşek Bir Şekilde Takın

Her bir M6 cıvataya bir Düz Rondela ve plastik bir Basınç Trim Bağlantı Parçası takın. Cıvataları hoparlörün her bir yerleştirme noktasına gevşek bir şekilde vidalayın (2 veya 3 tur).

» ADIM 4 – Hoparlörü Aparata Takın.


Hoparlörü aparat kollarının arasına yerleştirin ve hoparlörü aparatın her iki tarafındaki aşağı açılan yuvalara vidalar düşecek şekilde aparata kaydırın. Önemli: Basınç Trim Bağlantı Parçasının aparatın dışında olduğundan emin olun.

» ADIM 5 – Hoparlörü Yönlendirin.


Hoparlörü istenen yöne yönlendirene kadar döndürün ve hoparlörü aparat yuvasında istenen mesafeyi elde etmek için duvara doğru veya duvardan uzağa kaydırın. Ardından 5 mm altıgen anahtar kullanarak yan cıvataları kalıcı bir şekilde sabitleyin (verilmiyor, montajcı tarafından sağlanır). Sağlam bir kurulum sağlamak için hafif diş kilitleme bileşiği kullanılabilir.

» ADIM 6 – İkincil Güvenlik Kablosu

Hoparlörü, hoparlörün arkasındaki D-halka yuvasından bina yapısındaki ikincil bir montaj yapısına sabitlemek için uygun şekilde derecelendirilmiş ikincil bir güvenlik kablosunun (montajcı tarafından sağlanır) kullanılması şiddetle önerilir.



Monte Etmeye Hazır Görünüm



Monte Edilmiş Görünüm



GARANTİ BELGESİ



Garanti Kartı Bilgisi

İthalatçı Firmanın	
Ünvanı	Ertekin Elektronik Tic. ve San. A.Ş.
Adresi	Kağıthane Ofispark, Merkez Mah. Bağlar Cad. No:14D/12 Kağıthane / İstanbul
Telefonu	0212 312 24 24
Faks	0212 249 35 12
e-posta	servis@ertekin.com.tr
Yetkilinin İmzası	
Firmanın Kaşesi	ERTEKİN ELEKTRONİK TİC. VE SAN. A.Ş.

Satıcı Firmanın	
Ünvanı	
Adresi	
Telefonu	
Faks	
e-posta	
Fatura Tarih ve Sayısı	
Teslim Tarihi ve Yeri	
Yetkilinin İmzası	
Firmanın Kaşesi	

Ürün Bilgileri	
Cinsi	Control 23-I, 25-I, 28-I için U-Aparatlar
Markası	JBL
Modeli	MTC-23UB-I/MTC-25UB-I/MTC-28UB-I
Bandrol ve Seri No	
Garanti Süresi	2 (iki) Yıl
Azami Tamir Süresi	20 (Yirmi) İş Günü



Garanti Şartları

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 11. maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onanılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini istemehaklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketicici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketicici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicici Hakem Heyetine veya Tüketicici Mahkemesi'ne başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesi'nin verilmemesi durumunda, tüketicici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

Manufacturer Company / Üretici Firma



JBL Professional

8500 Balboa Boulevard Northridge, CA 91329 USA

www.jblpro.com

Importer Company / İthalatçı Firma



elektronik tic. ve san. a.ş.

Ertekin Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kağıthane Ofispark, Merkez Mah. Bağlar Cad. No:14D/12 Kağıthane / İstanbul

Tel: +90 (212) 312 2424 | Faks: +90 (212) 249 35 12

www.ertekin.com.tr



Teknik Servis İletişim Bilgileri

Lütfen ürününüzü servise göndermeden önce iletişime geçiniz.

DTL Elektronik / Merkez Teknik

0212 2938688 - 0212 2938689

cemal.basar@dtlservis.com | www.dtlservis.com

www.ertekin.com.tr



@ertekinturkey